

## **Характеристики:**

### **Консольные разъемы**

- Клавиатура: 6-контактный разъем Mini DIN
- Мышь: 6-контактный разъем Mini DIN
- Монитор: 15-контактный разъем HD
- Аудио: разъем 3.5 мм

### **Подключение KVM-кабелей**

- Два 15-контактных разъема HDDB
- Два разъема аудио 3.5 мм

### **Кабели KVM**

Два набора кабелей длиной 1.8 м для подключения к компьютерам, каждый из которых имеет следующие разъемы:

- 15-контактный разъем HDDB
- 6-контактный разъем Mini DIN для подключения клавиатуры
- 6-контактный разъем Mini DIN для подключения мыши
- 15-контактный разъем HD для подключения монитора
- Аудиоразъем 3.5 мм

### **Индикаторы**

- Два индикатора портов, подключенных к ПК

### **Выбор ПК**

- Нажатием кнопки на переключателе
- При помощи «горячих клавиш» для:
  - включения/выключения звукового сигнала подтверждения переключения
  - Включение/отключение звукового сигнала
  - «Сброс» мыши и клавиатуры
  - Режим автосканирования каждые 10 секунд

### **Поддерживает ОС**

- Windows 98, ME, NT, 2000, 2003, XP Linux

## **Физические параметры**

### **Источник питания**

- От портов PS/2 компьютеров, не требует внешнего адаптера питания

### **Потребляемая мощность**

- 5 В 70 мА

### **Габариты**

- 104 x 61 x 28 мм (только переключатель KVM)

### **Вес**

- 565 гр (переключатель KVM и 2 набора KVM кабелей)

**Рабочая температура**

- От 0 до 40 С

**Температура хранения**

- От -20 до 60 С

**Рабочая влажность**

- От 0% до 80% без конденсата

**EMI**

- FCC
- Class B
- CEC-Tick